



Automatisk betaling foregår i fanen, "FINANS". Her vælges "AUTOMATISK BETALING" under "BEREGNING" og derefter "1 – BETALINGSFORSLAG":

The screenshot shows the IDA FRONT-OFFICE interface. On the left is a navigation menu with categories: LOG PÅ (LOG PÅ mia), SPØRG (? FINANS, ? DEBITOR, ? KREDITOR, ? BILAG, ? REVISOR), PRINT (UDSKRIFTER, KONTOUDTOG), and BEREGNING (RENTER, RYKKEP, AUT. BETALING, PERIODISK, REORGANISERING). The 'AUT. BETALING' option is circled. On the right, the 'AUTOMATISK BETALING' menu is displayed with an arrow pointing to the first item: 1 - Betalingsforslag. Other items include 2 - Ændre betalingsforslag, 3 - Udskriv ændret forslag, 4 - Samlegiro, 5 - Checks, 6 - Betalingsfil, 7 - PBS-betaling, 8 - Poster betalingsforslag, and 9 - Ret kreditor poster.

AUTOMATISK BETALING	
1 -	Betalingsforslag
2 -	Ændre betalingsforslag
3 -	Udskriv ændret forslag
4 -	Samlegiro
5 -	Checks
6 -	Betalingsfil
7 -	PBS-betaling
8 -	Poster betalingsforslag
9 -	Ret kreditor poster



Herunder vælges "UDSKRIV BETALINGSFORSLAG", og følgende skærbillede kommer frem:

<b>START</b>	<b>Udskriv betalingsforslag</b>		<b>GEM</b>
Fra/til kreditor	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9999999999"/>	<b>MANUAL</b>
Fra/til valutkode	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="99"/>	<b>SLET</b>
Fra/til dato	<input type="text" value="01.01.11"/>	<input type="text" value="31.01.11"/>	
Pr. dato	<input type="text" value="01.01.11"/>		
Betal efter forfaldsdato	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>	
Jobkø	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>	
Antal kopier	<input type="text" value="0"/>		
Antal linjer	<input type="text" value="40"/>		
Overskrift i PDF-dokument	ja <input type="radio"/>	nej <input checked="" type="radio"/>	
Printer	0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> disk <input checked="" type="radio"/>		

- Vælg de ønskede specifikationer:
- "Fra/til dato" – her specificeres det datointerval, forfaldsdatoerne skal ligge i. Typisk vil det være en dato tilbage i tiden og så frem til dags dato (eller længere)
- "Pr. dato" – hvis der altid skal trækkes mest mulig rabat, så udfyld denne dato med 01.01.01
- "Betal efter forfaldsdato" – et "JA" i dette felt vil betyde, at fakturaerne betales frem i tiden alt efter deres forfaldsdato. Alternativet er, at alle de valgte fakturaer betales på samme dato
- Tryk "START"

En liste over de betalinger, der ligger inde for de valgte intervaller, kommer nu frem.

Gå nu tilbage til "AUTOMATISK BETALING" og vælg nr." 2 – ÆNDRE BETALINGSFORSLAG".

En liste kommer nu frem, hvor du ude i højre side kan vælge betalingen til/fra samt ændre beløbet.  
Når eventuelle rettelser er gjort, tryk på "OK".



# Automatisk betaling



Gå nu tilbage til "AUTOMATISK BETALING" og vælg nr. "6 – BETALINGSFIL". Følgende billede kommer frem:

<b>START</b>	<b>Erhvervs giro</b>	<b>GEM</b>
Fra/til kreditor	0 9999999999	
Pr. dato	01.01.11	<b>MANUAL</b>
Eksp.dato	01.01.11	<b>SLET</b>
Jobkø	ja <input type="radio"/> nej <input checked="" type="radio"/>	
Antal linjer	44	
Overskrift i PDF-dokument	ja <input type="radio"/> nej <input checked="" type="radio"/>	
Printer	0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> disk <input checked="" type="radio"/>	

Når du nu trykker "START", er betalingsfilen oprettet og er klar til indlæsning via din netbank.

For at postere din betaling vælg nr. "8 – POSTER BETALINGSFORSLAG":

<b>START</b>	<b>Poster betaling</b>	<b>GEM</b>
Finansår	2011	
Periode	1101	<b>MANUAL</b>
Pr. dato	01.01.11	<b>SLET</b>
Modposteres på	2222	
Postering	ja <input checked="" type="radio"/> nej <input type="radio"/>	
Jobkø	ja <input type="radio"/> nej <input checked="" type="radio"/>	
Antal linjer	44	
Overskrift i PDF-dokument	ja <input type="radio"/> nej <input checked="" type="radio"/>	
Printer	0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> disk <input checked="" type="radio"/>	